



## XDV/304

### MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

#### VIDEO ODBOČOVAČ XDV/304

Jednotka pro distribuci modulovaného videosignálu po čtyřech linkách krouceným párem vodičů.

Nevyžaduje externí napájení.

Obsahuje čtyři propojky pro zakončení linek.

Propojky **SW2**, **SW3** a **SW4** působí na linky 2, 3 a 4; propojka **SWO** zakončuje výstup hlavní linky, (obr.1).

Linka 1 nemá zakončovací propojku a musí být tudíž vždy zapojena k videotelefonu.

Pokud je výstup zapojen k videotelefonu, musí být odpovídající propojka rozpojena.

Pokud je na výstupu zapojen pouze telefon, zůstává propojka zapojena.

Vzhledem k malým rozměrům může být jednotka umístěna do odbočovací krabice (90x90x40), nebo upevněna na DIN liště (EN 50022), viz obr.3.

#### Funkce jednotlivých svorek (obr.1).

1	výstup video 1
OUT	výstup hlavní linky video
2	výstup video 2
3	výstup video 3
IN	vstup hlavní linky video
4	výstup video 4

#### Technické parametry

- Napájecí napětí : žádné
- Průchozí útlum video: 0,6 dB vstup/výstup
- Útlum jednotlivých výstupů: 20 dB pro každý
- Počet distributorů na jedné hlavní lince: max. 10, (pokud je potřeba více, použijte se XDV/300A pro každých dalších deset).
- Max. počet stanic, připojených ke každému výstupu: 5
- Rozsah pracovní teploty: 0°C ÷ +35°C
- Rozměry: 60x44x16 mm (obr.2).