

MEC/100 KÓDOVÁ KLÁVESNICE

Membránová klávesnice s podsvětlením pro vstupní audio a video panely série TM.

MEC/100 je numerické a funkční rozšíření MAC/100, bez něhož nemůže fungovat.

Pokud je číslo volaného účastníka známo, může být přímo voleno zadáním z klávesnice MEC/100 bez nutnosti prohledávání adresáře šipkami (← -).

Přídavné funkce zahrnují dvě servisní volání (P a T) a až 10 příkazů přístupných přes tajné kódy (S).

- 0, 9** klávesy pro zadávání číselných kódů
- *** používá se pro zadávání písmenových kódů
- S** aktivace procedury zadávání tajných kódů
- T** používá se pro aktivaci servisního volání (osvětlení, hovor atd.)
- P** používá se pro aktivaci servisního volání (vrátný atd.)
- C** mazání kódu nebo funkce zobrazené na MAC/100

Balení MEC/100 obsahuje kabel s 10ti pinovým konektorem pro připojení MAC/100 (B, obr.5).

Všechny funkce aktivované z MEC/100 jsou zobrazovány na MAC/100 s doplňujícím textem.

Jakákoliv chyba při zadávání z klávesnice může být vymazána stisknutím klávesy C před potvrzením volby ↵ na MAC/100.

Kódová volba v blokových instalacích

Volající zadá číselný kód a pro uskutečnění volby stiskne.

Alfanumerická kódová volba v blokových instalacích

V obytných komplexech s jednotlivými byty uspořádanými do bloků od 1 do 26, mohou být tyto bloky identifikovány písmeny A až Z.

Nejdříve je nutno vybrat volaný blok klávesou *, zadat číslo a stisknout ↵ .

Tajné kódy

Tato funkce dovoluje zadávat kódy, aniž by byly zobrazovány na displeji v zájmu vyšší bezpečnosti.

Tajné kódy se používají nejčastěji ve spojení s kódovým relé VLS/100C. Stisknutím **S** a zadáním kódu se na displeji objeví # namísto zadávané hodnoty.

Volba se potvrdí tlačítkem ↵ .

Modul má provedenou ochranu tajných kódů před možným zneužitím. Po 5ti chybných zdáních tajného kódu se aktivuje volání přiřazené klávese **P** (všeobecně přiřazené vrátnému).

Technické parametry

- Klávesnice: membránová s podsvětlením
- Proudový odběr: max. 25 mA
- Rozsah pracovní teploty: -15°C ÷ +50°C

Kabel dodávaný pro spojení MAC/100 s MVA/100, MC/1 a MC/2

Konektor	Barva	Funkce	MVA/100	MC/1	MC/2
1					
2					
3	černá	spol.vodič	17	C	C
4					
5					
6					
7	rudá	volba P	19	1	1
8	zelená	volba T	(19)	(1)	2
9					
10					

Poznámka: Čísla obrázků se vztahují k originálnímu manuálu přiloženému v balení.