

BC/200

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

BC/200 ZESILOVAČ VYZVÁNĚNÍ

Je určen pro současné vyzvánění až 7 telefonů v audio a video systémech 200.

Instaluje se přímo do série se společným vodičem vyzvánění vstupního panelu, umožňuje rovněž připojení více skupin telefonů.

Pro zapojení společného vyzvánění na více než 7 telefonů je nutno instalovat více BC/200 doplněných odpovídajícím počtem napáječů AS/200.

Popis jednotlivých svorek, obr.1

16	15V AC
23	napájení
23	+11÷17,5V DC
5	zem
8	vstup vyzvánění
C	výstup vyzvánění

Technické parametry

- Napájecí napětí: 11÷ 17,5V DC nebo AC
- Proudový odběr: 1,2 A max.
- Rozsah pracovních teplot: 0 ÷ 35°C
- Rozměry: 4 DIN moduly, obr.2

Tato jednotka může být instalována bez krytů svorkovnic v krabicích vybavených DIN lištou (EN50022), rozměry jsou na obr.2A.

Rovněž může být montován na zeď s použitím dodávané DIN lišty, avšak s použitím krytů svorkovnic, obr.2B.

